

مشخصات و ویژگی ها

- قفل برقی شیشه میرال از نوع fail safe است که در هنگام وصل بودن برق با ایجاد میدان مغناطیسی بین دو قطعه فلزی خود، زبانه قفل بیرون آمده و درب را بسته نگه می‌دارد و با قطع برق و از بین رفتن میدان مغناطیسی قفل باز می‌شود.
- مناسب برای درب‌های ورودی تا در مواقع اضطرار و قطع برق خروج افراد از ساختمان بدون مشکل انجام شود.
- قابل نصب بر روی انواع درب های شیشه ای، سکوریت، بدون قاب چوبی و فلزی
- قابلیت تنظیم تأخیر زمانی عملکرد قفل در بازه های زمانی مشخص
- دارای نمایشگر وضعیت ولتاژ و سنسور وضعیت قفل و درب

مشخصات فنی

Fail safe	حالت عملکرد
12VDC	ولتاژ ورودی
1.2A	جریان مصرفی
0.25A	جریان stand by
145*43*39mm	ابعاد
640g	وزن


رنگ بندی سیم ها

مشخصه	رنگ سیم	عملکرد
+12VDC	قرمز	مثبت تغذیه ورودی
GND	مشکی	منفی تغذیه ورودی
NC	نارنجی	بدون استفاده
COM	طوسی	سنسور درب
NO	سبز	سنسور درب

نکته: جهت فرمان دادن به قفل سیم های قرمز و مشکی باید به مرکز کنترل متصل شوند.

نکته: زمانی که درب بسته می‌شود آهنگریایی که درون قفل وجود دارد مقابل تیغه فلزی قرار می‌گیرد، در این صورت سنسور تشخیص وضعیت درب داخل قفل فعال شده و سیم های طوسی و سبز بهم اتصال کوتاه می‌شوند.

نحوه نصب قفل



تنظیم زمان تأخیر عملکرد قفل

در این حالت با قرار گرفتن قفل مقابل قسمت آهنگریایی، پس از گذشت زمان تنظیم شده فعال خواهد شد.



دانلود کاتالوگ

www.betta.ir