

## ویژگی‌های رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت

- دارای یک خروجی 220 ولت 3A
- عملکرد به صورت حافظه دار
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

مشخصات فنی	
220 Vac	تغذیه ورودی
220 Vac (ON/OFF)	خروجی
3A	جریان خروجی
-10 ~ +60 °C	دمای کاری
2007 ، 2009 ، 2013 ، 2014 ، 2016 و 2017	نوع ریموت
40 عدد	ظرفیت حافظه ریموت
6×4.2×2.6	ابعاد (cm)

### نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه مورد نظر ریموت را فشرده و نگاهدارید.
- سپس دکمه لرن (LEARN) روی دستگاه را فشار دهید.
- لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع LED تأیید می‌شود.

### پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه لرن (LEARN) را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگاهدارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با 3 بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.

